

EvtCode/LogCode für ekey net 4.4

Wert	Kommando	Beschreibung
0	LogCmdInvalid	Ungültiges Kommando.
1	LogCmdEvent	Ereignis
2	LogCmdAction	Aktion
3	LogCmdModuleFirmwareVersion	Firmware Version von Gerät FS, KP, SE, CVLAN oder CVWIEG
4	LogCmdIoState	Stati der Relais und Eingänge
5	LogCmdleState	Status von Steuereinheit Relais1 und Eingang1
6	LogCmdEnrolled	Enrollment Vorgang
7	LogCmdEnrollError	Fehler beim Enrollmentvorgang oder Abbruch.
8	LogCmdLogonMs	Anmeldung am ekey net master server
9	LogCmdFsUpdateUsersInfo	Info über aktualisierte Benutzer
10	LogCmdWrongFirmwareVersionSe	Firmware Version einer SE ist nicht mit ekey net System kompatibel.
11	LogCmdWrongFirmwareVersionFs	Firmware Version eines FS ist nicht mit ekey net System kompatibel.
12	LogCmdTimeSkew	Die Zeitdifferenz zwischen zwei Computern ist zu groß.
13	LogCmdWrongFirmwareVersionCvLan	Firmware Version eines CVLAN ist nicht mit ekey net System kompatibel.
14	LogCmdSwitchRelayEndTimeOn	Schaltvorgang mit Endzeit wurde begonnen.
15	LogCmdSwitchRelayEndTimeOff	Schaltvorgang mit Endzeit wurde abgeschlossen.
16	LogCmdLearnedFingerAdded	Ein Finger wurde gelernt.
17	LogCmdLearnedFingerFailedFar	Learnvorgang für einen Finger scheiterte an einer FAR
18	LogCmdLearnedEnrollEm3Added	Ein Finger wurde gelernt.
19	LogCmdLearnedEnrollEm3FailedFar	Learnvorgang für einen Finger scheiterte an einer FAR
20	LogCmdInvalidAppVersion	Die Dateiversion einer Anwendung passt nicht zum ekey net System.
21	LogCmdFsUpdateFingerInfo	Info über aktualisierte Finger
22	LogCmdRebootFs	Ein Fingerscanner wurde neu gestartet.
23	LogCmdFsRebootLoopDetected	Eine Fingerscanner Neustart Dauerschleife wurde entdeckt.
24	LogCmdFsCheckUpdateLoopDetected	Eine Fingerscanner Neustart Dauerschleife wurde entdeckt.
25	LogCmdCvLanNtpConfigWrong	Die Einstellung eines CVLAN für NTP Zeit ist nicht korrekt.
26	LogCmdLogoffMs	Abmeldung vom ekey net master server
27	LogCmdDeviceNotConnected	Verbindung mit dem Gerät (FS, SE, CVLAN, CVWIEG, TS, MS) verloren.
28	LogCmdDeviceConnected	Verbindung mit dem Gerät (FS, SE, CVLAN, CVWIEG, TS, MS) hergestellt.
29	LogCmdDeviceCommunicationErrors	Das Gerät (FS, SE) hat Kommunikationsprobleme am RS-485 Bus.
30	LogCmdDeviceVersion	Firmware Version des Fingerscanners.
31	LogCmdUserDataUpdate	Eine Datenaktualisierung wurde gestartet.
32	LogCmdUserDataUpdateComplete	Eine Datenaktualisierung wurde abgeschlossen.
33	LogCmdUserDataUpdateCompleteTooMuch	Eine Datenaktualisierung wurde abgeschlossen (zu viele Daten am FS).
34	LogCmdDeviceVersionSe	Firmware Version der Steuereinheit.
35	LogCmdRelayState	Relais Status der Steuereinheit.
36	LogCmdSeNeedReset	Steuereinheit muß Zurückgesetzt werden.
37	LogCmdPoweronReset	Es wurde ein PowerOn-Reset durchgeführt.
38	LogCmdCvLanNtpTime	Der CVLAN hat die Zeit via NTP aktualisiert.
39	LogCmdLicensingStats	Lizenz Abfrage.
40	LogCmdServerMatchFarFound	Beim Servermatching wurde ein FAR festgestellt.
41	LogCmdFsBadImageTooSmall	Das Bild vom Fingerscanner ist zu schmal.
42	LogCmdFsBadImageTooFast	Der Finger wurde über den Fingerscanner zu schnell gezogen.
43	LogCmdFsRejectUserTimePeriodExpired	Ablehnung: Gültigkeitszeitraum ausserhalb der aktuellen Zeit.
44	LogCmdFsRejectUserWaitAfterEnter	Der Benutzer wurde Aufgrund der Wiedereintrittssperre abgelehnt.
45	LogCmdSelInputActionOn	Aktion am Eingang einer Steuereinheit bei Eingang:EIN.
46	LogCmdSelInputActionOff	Aktion am Eingang einer Steuereinheit bei Eingang:AUS.
47	LogCmdKpUnlock	Das ekey net keypad wurde entsperrt.
48	LogCmdManulSwitchEvent	Ein manueller Schaltvorgang wurde auf dem Gerät ausgeführt.
49	LogCmdKpErrorEventTriggered	Nach n Pincode Fehleingaben hintereinander wird ein Ereignis ausgelöst.
50	LogCmdUpdateTerminalServerUsn	Eine Datenaktualisierung wurde am ekey net master server ausgelöst.
136	LogCmdEnter	Zutritt für einen Benutzer wurde gewährt.
137	LogCmdBadFinger	Unbekannter Finger.
139	LogCmdEnterNoOpen	Ein Benutzer wurde erkannt, es wurde kein Relais geschaltet.
140	LogCmdSetRelay	Ein Relais wurde geschaltet.
147	LogCmdRefused	Der Zutritt für einen Benutzer wurde verweigert (Zeitfenster/Kalender).
154	LogCmdLeave	Ein Benutzer wurde für Verlassen erfasst.
168	LogCmdAlarmDeviceOn	Alarmanlage ein
169	LogCmdAlarmDeviceOff	Alarmanlage aus